

FULLDAN UPS 长延时电池配置表

F系列 UPS (单进/单出型 & 三进/单出)								
功率	型号	直流电压	后备时间					
			30 Min.	1 Hr.	2 Hr.	4 Hr.	6 Hr.	8 Hr.
1KVA/700W	1KVA	36VDC	17ah	38ag	65ah	100ah	130ah	200ah
2KVA/1400W	2KVA	96VDC	17ah	24ah	38ah	65ah	100Ah	130ah
3KVA/2100W	3KVA	96VDC	24Ah	38Ah	65ah	100ah	130ah	200Ah
6KVA/4200W	6KVA	240VDC	24ah	38ah	45ah	80ah	130ah	160Ah
10KVA/7KW	10KVA	240VDC	38ah	65ah	100Ah	130ah	200ah	300ah
15KVA/11KW	15KVA	240VDC	45Ah	80Ah	100ah	200ah	300ah	400ah
20KVA/14KW	20KVA	240VDC	65Ah	100Ah	150ah	300ah	600Ah	600ah
FD4000系列 UPS (工频机 三进/三出)								
功率	型号	直流电压	后备时间					
			30 Min.	1 Hr.	2 Hr.	4 Hr.	6 Hr.	8 Hr.
10KVA/8KW	10KVA	384VDC	17ah	38ah	65ah	100ah	160ah	200ah
15KVA/12KW	15KVA	384VDC	24ah	40ah	80ah	160ah	200ah	300ah
20KVA/16KW	20KVA	384VDC	38ah	65ah	100ah	200ah	300ah	400ah
30KVA/24KW	30KVA	384VDC	45ah	80ah	200Ah	300ah	400ah	600ah
40KVA/32KW	40KVA	384VDC	50ah	100ah	240ah	400ah	600ah	800ah
50KVA/40KW	50KVA	384VDC	65ah	130ah	300ah	500ah	700ah	1000ah
60KVA/48KW	60KVA	384VDC	80ah	160ah	400Ah	600ah	800ah	1200ah
功率	型号	直流电压	后备时间					
			30 Min.	1 Hr.	2 Hr.	4 Hr.	6 Hr.	8 Hr.
80KVA/64KW	80KVA	396VDC	100ah	200ah	400Ah	800ah	1200ah	1600ah
100KVA/80KW	100KVA	396VDC	130ah	240ah	500ah	1000ah	1500ah	2000ah
120KVA/96KW	120KVA	396VDC	160ah	300ah	600ah	1200ah	1800ah	2400ah
140KVA/112KW	140KVA	396VDC	200ah	360ah	700ah	1400ah	2100ah	2800ah
160KVA/128KW	160KVA	396VDC	240ah	400ah	800ah	1600ah	2400ah	3200ah
180KVA/144KW	180KVA	396VDC	280ah	460ah	900ah	1800ah	2700ah	3600ah
200KVA/160KW	200KVA	396VDC	300ah	500ah	100ah	2000ah	3000ah	4000ah
注：公式法：功率*时间/直流电压=电池容量 例如：30KVA/4小时 30000*4/384=312AH 即：3组100AH 3*32=96只								